— since 1982 —

琴岛 QINDAO

电热毯

始于1982 关注健康生活

使用说明书

使用方法及注意事项

重要说明:注意保存,以备后用

不应由婴幼儿（0～3）岁使用

不可水洗

不应插入销钉

不应折叠或折皱使用

不可干洗

不可漂白

1、使用前请仔细阅读使用说明，并按说明书要求使用。
2、仅作为下铺电热毯使用，弄湿时不应使用。
3、不应由对热不敏感的人和对过热不能作出反应而受伤的人使用本器具。
4、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
5、应照看好儿童，确保他们不玩要本器具。
6、3 岁以下儿童不应使用本器具，因其不能对过热做出反应。
7、此器具不能由 3 岁 以上儿童使用，除非家长或监护人已预先设定好控制器，且已对儿童就如何安全使用控制器给予充分指导。
8、不能挤压电源线或手控开关，也不能用它们来拖拉器具。
9、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。若控制装置内熔断丝（器）熔断，则应将电热毯退回本公司或代理商维修，切勿自行维修。
10、本器具不打算在医院供医疗使用。
11、使用时，不能把热水袋或其他加热器具及折叠的被褥放在加热面上。
12、不要在可调床上使用本器具。如果要在可调床上使用本器具，则要检查电热毯和软线不会被折皱或卡住，例如在铰链内。
13、高温档仅供预热使用，连续使用电热毯时，请使用最低挡。
14、如果控制装置设置在较高温度下入睡，使用者可能会受到皮肤灼伤或中暑。
15、使用前应检查电源、电压是否与器具上所标记相同。
16、产品的面料符合非直接接触皮肤的纺织品 要求，其基本安全技术要求达到 GB18401 规定的 C 类。

○ 主要技术性能及规格型号

型号	功率	电压
TT200×180-7X-1(23TC)	170W	220V~50Hz ⧈ II 类电器
TT200×180-8X-1(23TC)	170W	
TT180×150-7X-1(23TC)	135W	
TT180×150-8X-1(23TC)	135W	
TT200×180-7X-1(23DT)	170W	
TT200×180-8X-1(23DT)	170W	
TT180×150-7X-1(23DT)	135W	
TT180×150-8X-1(23DT)	135W	
TT180×170-8X-1(23DT)	148W	
TT170×150-8X-1(23DT)	135W	
TT160×80-8X-1(21SB)	72W	
TT160×80-7X-1(21SB)	72W	
TT180×150-6X-1(23DT)	125W	
TT200×180-6X-1(23DT)	150W	

不同款式的电热毯具体型号、尺寸、功率请查看所购产品的外包装及铭牌。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质							
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
线路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
接线盒	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

○日常检查和维护

1.使用前请检查电源线、插头、连接器具的软线及控制器有无异常，如发现任何异常或您不能确定的情况，请送我公司维修服务部检修。
2.发生任何意外时(冒烟、起火、异响、异味等)，请务必先切断电热毯电源(拔出电源插头)，再做其他处理。
3.当不用时请按下述方法存放:存放器具时，在折叠前先让器具冷却下来，再折叠收藏在干燥处；在存放期间， 不要把物品放在器具上面致使器具起折痕。
4.经常检查器具上是否有磨损或损坏的迹象，如果有这种迹象，或如果此器具已经被误用或不工作，则应在再次使用前将器具返回到供应商处。
5.清洁电热毯时，可以使用浸湿的毛巾或海绵擦拭，清洁完毕后，必须将电热毯晾干后才能通电使用。

○安全提示

电热毯使用不当可能造成伤害。
在您使用本产品的过程中，请务必遵守说明书要求，因不遵守说明书要求而造成损失的，本公司不承担责任。在正常条件下，电热毯安全使用年限为 6年。为了您的完全，本产品使用6年后应予以更新。

○保修方法

本公司对产品质量实行三包，产品自售出之日起一年内质量原因引起的故障，可持购物发票到本公司免费维修(外地用户可邮寄)，本公司收到产品后会在3日内修好并寄回。用户使用不当造成损坏或超过保修期的产品，本公司不予维修。

○温馨提示

为了您和他人的健康，为了保护我们的环境，废弃的电热毯请不可随意拆除、丢弃或焚烧，请送往垃圾回收站。

售后服务热线：400-699-3776

琴岛官方网站

生 产 商：青岛市琴岛电器有限公司
地　　址：青岛市即墨辽河一路 27 号
电　　话：0532-87558855
传　　真：0532-87558713
服务热线：400-699-3776
官方网站：www.qindao1982.com
电子邮箱：qindaodrt@126.com

○产品特点

电热毯示意图



安全可靠：采用双螺旋感温发热线；配备可靠的电流熔断器；具备多重安全保护技术；对因折叠、折皱、断丝打火等引起的异常事故，能有效进行保护。

温暖舒适：符合人体体感规律的温度设置，感觉舒适；简单实用的操作设计；面料质感轻柔。

○使用方法



1、将电热毯平铺在床上，用绳带穿过固定扣将毯体可靠固定在床上，接通电源打开控制器即可使用。
2、控制器使用时应放在被褥外面，并远离其他热源，不可覆盖。
3、不用或室内无人时应切断电源。

○除螨方法

将电热毯平铺在床上，然后在上面覆盖厚的被褥，将控制器调至除螨挡或高温挡，加热 2-3 小时，可以有效驱灭螨虫。重复上述步骤 2-3 次，效果更佳。

○控制器（开关）使用说明

（1）将控制器插头插入电源插座，按动电源按键，打开电源。(开机后，部分产品指示灯闪烁，此时不加热，只有按动调温按键后才开始加热。）
（2）按动调温按键，调节电热毯的温度。
（3）· 为低温挡，适合通夜使用；· · 和 · · · 为中温挡和高温挡，作为预热用；㊙ 为除螨挡，可以作为祛潮除螨使用。
（4）控制器内置 12h 自动定时功能，定时结束后自动停止加热。

（1）将控制器插头插入电源插座，按动电源按键，打开电源。(开机后，部分产品指示灯闪烁，此时不加热，只有按动调温按键后才开始加热。）
（2）按动左侧的调温按键 ⊙，调节靠近控制器一侧的温度；按动左侧的调温按键 ⊙，调节另外一侧的温度。
（3）㊙为除螨挡，可以作为祛潮除螨使用。
（4）控制器内置 12h 自动定时功能，定时结束后自动停止加热

（单人）

（1）将控制器插头插入电源插座，按动电源按键，打开电源。
（2）按动左右两侧的按键，可以调节产品的温度挡位，由低到高分别为：睡眠、舒适、温暖、除螨，其中除螨挡仅供除螨使用；
（3）按动上面的定时按键，可以调节产品的定时时间，一共有四种定时选择，定时结束后，产品停止加热；
（4）长时间使用时，建议使用睡眠挡。

（双人）

（1）将控制器插头插入电源插座，按动电源按键，打开电源。(开机后，部分产品指示灯闪烁，此时不加热，只有按动调温按键后才开始加热。）
（2）按动右侧的调温按键，调节靠近控制器一侧的温度；按动左侧的调温按键，调节另外一侧的温度。
（3）控制器一共分四个挡位，由低到高分别为：睡眠、舒适、温暖、除螨，其中除螨挡仅供除螨使用。
（4）长时间使用时，建议使用睡眠挡。
（5）最上面的按键为定时按键，可以分别选择 2h、8h、12h 三种定时。定时结束后，自动停止加热。

○单人控制器（开关）使用说明

开关型号 QDK21-SX/A QDK21-SX/B

（1）开关：
检查电热毯与控制器是否可靠连接，然后将插头插入电源插座，按动下方的电源按键 ⏻，打开电热毯。屏幕左边数字显示为挡位，右边数字显示为定时。
（2）调温：
按动左侧的调温按键 ☼，调节电热毯温度，共 9 个温度挡位。
（3）定时：
按动右侧的定时按键 ⏲，调节电热毯的定时时间，定时 1-9h 可调，当定时结束后，显示熄灭，电热毯停止加热。
（4）一键睡眠模式：
按动上方的睡眠按键 ☾，屏幕下方 ☾ 指示灯亮，进入睡眠模式，此时屏幕左边挡位显示 A，屏幕右边定时为 9h，控制器会根据人体的睡眠需要调节电热毯的温度。此模式下，按动调温按键，自动结束睡眠模式，进入正常模式。

○双人控制器（开关）使用说明

开关型号 QDK21-SX/C

（1）开关：
检查电热毯与控制器是否可靠连接，然后将插头插入电源插座，按动下方的电源按键 ⏻，打开电热毯。
普通模式下，左边数字为靠近控制器一侧的温度，右边数字为另一侧的温度。
定时模式下数字显示为定时时间，默认为 12 小时。
（2）调温：
按动左侧的调温按键 ❮，调节靠近控制器一侧的电热毯的温度，按动右侧调温按键 ❯，调节另一侧的电热毯的温度，左右分别共 9 个温度挡位。
（3）定时：
按动上方的定时按键 ⏲，调节电热毯的定时时间，定时时间 1-12h 可调，此时屏幕数字为定时时间，定时结束后，电热毯停止加热。
（4）一键睡眠模式：
按动上方的定时按键 ⏲ 3 秒，屏幕下方的 ☾ 指示灯亮，进入睡眠模式，此时屏幕左、右边挡位显示 AA，定时时间设定为 12 小时，控制器会根据人体的睡眠需要调节电热毯的温度。
此模式下，按动调温按键，自动结束睡眠模式，进入正常模式。